

H+M 300 påbyg/indbyg - LED modul



Komplet LED modul til nem og energieffektiv opgradering af eksisterende **H+M Ø300** varianter til indbygning og påbygning.

LED- og driverspecifikation:

LED type:	244 mm board, 11 eller 15 W
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C, L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K, Ra 90 alternativt 2700-6500 K dynamisk
Energiklasser:	2700 K: E - 3000, 4000, 6500 K: D
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Driver:	20 W LED driver, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Udskiftning af lyskilde-modul:

Indbygningsarmaturer:

Demontage:

Ældre armaturer (3 cm udvendig højde): Træk yderringen nedad med et kraftigt ryk.

Nyere armaturer (2 cm udvendig højde): Armaturets yderring og afskærmningen drejes samlet af (mod uret) og på (med uret).

Frigør det gamle lyskildemodul, demonter kabler og fjern indsatsen (2 skruer). Monter det nye LED modul med de bestående skruer, forbind ledningerne og clips LED boardet på.

Ring og afskærmning monteres/drejes samlet på, og det er vigtigt at ringen drejes i bund (med uret).

Påbygningsarmaturer:

Afskærmningen ligger løst i armaturet og kan fjernes ved at vippe den fri af en af de tre tapper der holder afskærmningen på plads.

Frigør det gamle lyskildemodul, demonter kabler og fjern indsatsen (2 skruer). Monter det nye LED modul med de bestående skruer, forbind ledningerne og clips LED boardet på. Læg afskærmningen på plads.

Vi vedlægger forsendelsen en tom mærkat.

Det gamle typenummer kan overføres til denne mærkat, som derefter monteres i lampen.

Varianter:

LED-modul til H+M påbyg/indbyg, Ø300 mm	
Varenummer	Lyskilde
1901-	H+M 300, 11 W, 350 mA
1902-	H+M 300, 15 W, 500 mA
Kombiner med:	Farvetemperatur
	927 2700 K, 90 Ra
	930 3000 K, 90 Ra
	940 4000 K, 90 Ra
	9WD TW, Dali, 90 Ra
Eksempel:	1901-930D = 11 W LED modul, 3000 K, 90 Ra, Dali
Ovenstående LED-moduler passer i følgende varianter (X står for farvevariant):	
	2051, 2151, 254X, 264X
	2005X, 2105X, 2205X, 2305X, 2805X, 2114X, 2214X, 2314X, 2814X
	2860, 2861, 2870, 2871
	Tag gerne kontakt hvis du ikke finder dit varenummer på listen.